



KAERCHER ST 400 BP

Insbesondere an schwer zugänglichen Stellen bei der Grünpflege weiß unser akkubetriebener Freischneider ST 400 Bp mit 50-Volt-Lithium-Ionen-Batterie voll zu überzeugen.



1 Ergonomischer Zweihandgriff

- Komfortables und ermüdungsfreies Arbeiten über lange Zeiträume.



2 Komfortabler Doppelschulter-Tragegurt

- Arbeitserleichterung bei langen Arbeitsintervallen.



3 Volle Kompatibilität des Akkus mit allen Geräten der 50-Volt-Plattform

- Maximale Flexibilität. Der kompatible Akku erlaubt einen schnellen Wechsel auf andere Geräte.



4 Kein Ausstoß von Schadstoffen und CO₂

- Umweltschonend und benutzerfreundlich. Kein Benzingeruch während der Arbeit.



KAERCHER ST 400 BP

- Komfortabler Doppelschulter-Tragegurt
- Ergonomischer Zweihandgriff-Lenker

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.442-112.0	
EAN-Code	4054278149196	
Spannung	V	50
Batterietyp	Lithium-Ionen-Akku	
Lautstärke Schalldruckpegel ($\Delta K = 2.5$ dB(A))	dB(A)	82
Garantierter Schalleistungspegel	dB(A)	95
Fadendurchmesser	mm	2,4
Freischneider Schneidewerkzeug	Fadenkopf	
Vibrationswert Vorderer Griff ($K=1.5$ m/s²)	m/s ²	3,4
Vibrationswerte Hinterer Griff ($K=1.5$ m/s²)	m/s ²	1,3
Schneidkreis Durchmesser	mm	380
Laufzeit mit Bp 200 Adv	min	max. 20
Laufzeit mit Bp 400 Adv	min	max. 40
Laufzeit mit Bp 800 Adv	min	max. 80
Abmessungen (L × B × H)	mm	1833 × 591 × 609
Gewicht ohne Zubehör	kg	3,3

ZUBEHÖR FÜR KAERCHER ST 400 BP

1.442-112.0



		Bestell-Nr.	Leistung				Preis	Beschreibung	
Gerätezubehör									
Tragegurt kombiniert	1	6.990-548.0						Für akkubetriebene Laubbläser und Freischneider aus der Reihe unserer 50-Volt-Plattform: ergonomischer Doppelschulter-Tragegurt zur Entlastung des Anwenders bei langen Arbeitseinsätzen.	<input type="checkbox"/>
Tragegestell Bp 2400 Adv	2	2.852-366.0						Ergonomisches Tragegestell zum komfortablen Tragen des Akku-Rucksacks Bp 2400 Adv auf dem Rücken.	<input type="checkbox"/>
Adapter Bp 2400 Adv	3	2.852-365.0						Adapter zum Anschluss des jeweiligen Geräts an unseren Akku-Rucksack Bp 2400 Adv.	<input type="checkbox"/>
Batterien									
Bp 2400 Adv	4	2.852-204.0						Zur Nutzung sind der Erwerb des Adapters (2852-365.0) und des Tragesystems (2852-366.0) zwingend erforderlich.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.